

MIPRO MT-24 充電式數位式發射器



主要特點

- 採用 2.4G 最穩定的 FSK 數位調變電路收發系統，所有使用頻率涵蓋在單一全頻段。
- 採用 FHSS 跳頻接收方式，以適應性追蹤演算法，有效避免 2.4G 通訊產品的干擾。
- 雙調諧器純自動選訊接收電路，傳輸距離超過百米不斷訊。
- 完全消除傳統無線傳輸的壓縮雜音（Compannder Noise）。
- 採用高效率的發射電路及省電設計，內建一只充電式鋰電池，使用後可隨時插在專用的智慧型充電座充電，永保電池電量 100%，也可快速取出電池充電或更換，不必丟棄，可重複充電 600 次以上，既省錢又環保。
- 利用轉接座配件可將 MT-24 直接插充，更換備用電池非常簡易。

主要規格

發射器類型	MT-24 充電式數位式發射器
頻段	ISM 2.4 G 頻段 2,400 - 2,483.5 MHz
搭配接收機	ACT-2400 系列各機種
組裝應用	以 MT-24 直接插在吉他的輸出插座
輸出功率	可切換 2 mW 或 10 mW（依照當地電波法規變更）
發射方式	跳頻
AF 訊號最大輸入	6.5 dBV
電池狀態顯示	綠、紅 LED 四段電量顯示
輸入阻抗	約 1 M Ω
尺寸（寬×高×深）	84 × 35 × 29 mm
重量	約 61 g（不含電池重量）
電池	內建充電式鋰電池 ICR 18500 一只
電池使用時間	充電 25 分鐘約可使用 1 小時，4 小時充飽電，約可使用 10 小時以上（會因電池品質而略有差異）。
充電座	選配 MP-80 智慧型充電座及轉接配件或 MP-20 鋰電池充電座
備註	各項規格若有誤差，以實際產品為依據。