

# MIPRO ACT-626 UHF 數位雙頻道接收機



## 主要特點

- 金屬機箱設計，控制面板搭載 VA LCD 顯示器、雙頻道獨立顯示、飛梭旋鈕與操作按鈕，操作直覺便利。
- 後背板配備 REMOTE 電腦網路介面，可選配 Dante 或 AVB 音訊傳輸介面，便於整合至各類專業數位音訊系統。
- 搭載 MIPRO 獨家設計的 48 MHz 寬頻接收電路，提升可用頻道數並有效降低互調干擾。
- 內建數位自動選訊技術，大幅提升穩定接收距離，音質不受距離與訊號強弱影響。
- 配備 MIPRO 獨創的 256-bit 高階加密功能，有效防止竊聽，確保訊號安全。
- 採用高傳真 DSP 音訊處理器與高品質 D/A 轉換器，讓無線音質近乎等同有線麥克風表現。
- 支援 Auto Scan 自動掃描與 ACT 頻率同步技術，可快速精準完成頻率設定。
- 預設 6 組頻率群組，共 120 個頻道。第 7 組為使用者自選群組，可從 1,921 個頻率中任選 16 個儲存。
- 各頻道音訊獨立輸出，並具三段可切換增益設定，確保發射器維持最佳靈敏度與動態範圍，避免飽和失真。
- 搭配 MIPRO Wireless Console 電腦監控軟體，支援頻率分析、自動設置與干擾監控等功能，提升管理效率。
- 天線座提供強波器偏壓，可搭配 MIPRO 專業天線系統，有效提升接收距離與訊號穩定性。
- 使用 AC 100~240V 外接式交換電源，具寬電壓容忍度，確保系統穩定運作。
- 台灣研發製造，品質優異、性價比高，兼具專業性能與價格優勢。

## 主要規格

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| 頻道數  | 雙頻道                                       |
| 機箱   | 全機架寬 (19 吋) 金屬機箱                          |
| 頻段   | UHF 494 ~ 820 MHz (依照各國電波法規)              |
| 頻寬   | 48 MHz                                    |
| 接收方式 | 數位式自動選訊                                   |
| 顯示螢幕 | VA LCD                                    |
| 操作介面 | ACT 對頻按鍵、頻道選擇鍵與飛梭旋鈕                       |
| 靈敏度  | 輸入 20 dB $\mu$ V 時, S/N > 100 dB          |
| 頻率響應 | 20 Hz ~ 20 kHz (-2 dB 以內)                 |
| 動態範圍 | > 110 dBA                                 |
| 傳輸延遲 | 約 2.9 ms                                  |
| 音訊處理 | 44.1 kHz / 24-bit 數位取樣                    |
| 音訊輸出 | 配置 XLR 平衡獨立輸出<br>具三段音量切換: +16 / 0 / -6 dB |
| 網路音訊 | 可選配 Dante 或 AVB 數位音訊介面                    |
| 加密功能 | 內建 256-bit 加密技術                           |
| 管理介面 | RJ-11, 連接電腦進行軟體監控與設定 (需另購 MIPRO DVU 轉接器)  |
| 天線裝置 | 阻抗 50 $\Omega$ , TNC 母座提供天線系統偏壓           |
| 電源供應 | DC 12 ~ 15 V, 外接 AC 100 ~ 240 V 交換式電源供應器  |
| 尺寸   | 420 x 44 x 219 mm (W x H x D)             |
| 重量   | 約 1.9 kg                                  |