

MP-2688K VHF 雙頻道自動選訊接收機



主要特點

- 採用 VHF 頻段石英振盪固定頻率接收方式，不必對頻設定，操作最簡單。
- 採用獨家研發的高頻濾波器及抗干擾佳的中頻設計，提供同時使用互不干擾的頻道數在各種品牌中最多。
- 採用國際 EIA 標準 1U 金屬機箱，內建雙頻道接收模組，堅固的結構，極佳的隔離諧波干擾。
- 全系列一貫風格的專利面板設計，具有接收靈敏度控制器，可以調高靈敏度以增加接收距離，或調低靈敏度以避免雜音干擾。
- 首創雜音指示燈，可以依據指示燈的點亮或熄滅，識別接收機是否受到雜訊干擾，以適當的調整接收靈敏度。
- 首創接收機的音量輸出在出廠時就預設等於麥克風音頭的靈敏度，使用時不必調整，可以確保動作在最適當的靈敏度及動態範圍，決不產生飽和失真。
- 首創音量平衡器，取代傳統的音量控制器，可以任意調整兩支麥克風音量混合的大小。
- 採用獨家研發的高頻濾波器，提供同時使用互不干擾的頻道數在各種品牌中最多。
- 採用獨創的 CPU 控制『自動選訊接收』及『音碼、雜訊鎖定』雙重靜音控制，消除接收斷音及避免電腦設備、點歌機、DVD 等輻射雜訊干擾。
- 提供舞台演出、公共廣播最佳的機種，具有安裝最容易，操作最簡單，價格最便宜，特性最穩定的專業品質。

主要規格

機箱	EIA 標準 1U 黑色金屬機箱、面板
載波頻段	VHF 160~250MHz
接收方式	CPU 控制『自動選訊接收』
振盪模式	石英振盪固定頻率
射頻穩定度	$\pm 0.005\%$ (-10~50℃)
實用靈敏度	輸入 12dB μ V 時，S/N>65dB
最大偏移度	± 22 KHz
綜合 S/N 比	>105dB(A)
綜合 T.H.D.	<0.5% @ 1KHz
綜合頻率響應	50Hz~18KHz
靜音控制模式	『音碼及雜訊鎖定』雙重靜音控制
音量輸出	預設音量輸出等於音頭靈敏度，使用者不必調整
最大輸出電壓	三段式切換：+10dBV / 0dBV / -6dBV
電源供應	外加 AC 電源供應器，12~15VDC，0.5A
尺寸	420 (寬) × 44 (高) × 204 (深)mm
重量	約 1.7kg
搭配發射器	MH-203，MT-103a
備註	各項規格如有誤差，以實際產品為依據。 載波頻率範圍、最大偏移度等依照各國電波法規各有不同規格。