

MIPRO ACT-101 IR 遙控單頻道自動選訊接收機



主要特點

- 採用 EIA 標準半 U 機箱，內建單頻道接收模組，具有堅固及隔離雜訊干擾的專業品質。
- 採用 UHF PLL「自動選訊」接收方式及音碼、雜訊鎖定雙重靜音控制，徹底消除接收斷音及避免雜訊干擾。
- 可切換 97 組 UHF 頻率，以世界首創的 ACT 功能，自動快速的與發射器對頻。
- 首創接收機的音量輸出，精準的預設等於音頭靈敏度，使用者不必調整，就可以獲得最適當的輸出及動態範圍。
- 採用交換式電源供應器，能在 100~240V 交流電壓巨幅變動的電源下，保持穩定的動作。
- 是老師在教室教學或類似使用需求的場所，最佳的擴音設備。

主要規格

頻道數	單頻道
機箱材質	塑膠面板，塑膠機箱
裝配方式	固定式接收模組
面板顯示	顯示 RF/AF 訊信號
振盪模式	PLL 電路，頻率穩定度 $\leq \pm 0.005\%$ ($-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$)
載波頻段	UHF 480~934MHz
頻帶寬度	24MHz
頻率間隔	125kHz
音源輸入	發射器可輸入 MIC 及 LINE 音源
操作模式	使用 ACT 多功能發射器遙控
接收方式	CPU 控制自動選訊
靈敏度	在偏移度等於 40kHz，輸入 6dB μ V 時，S/N>80dB
綜合 S/N 比	>100dB(A)
綜合 T.H.D.	<0.5% @ 1kHz
綜合頻率響應	50Hz~18kHz
最大輸出電壓	非平衡式 LINE-LEVEL: -4dBV/5K Ω .
輸出插座	6.3 $\varnothing$ 不平衡式插座
音量輸出調整	精準的預設等於音頭靈敏度，使用者不必調整音量輸出
靜音控制模式	獨創『音碼鎖定』靜音控制
電源供應	外接 100~240V AC 交換式供應器，12~15V DC，0.5A
尺寸（寬×高×深）	210 × 44 × 170 mm
重量	約 0.6 kg