

MIPRO ACT-727 1U 雙頻道 UHF 寬頻接收機



主要特點

- 共用標準 1U 金屬機箱、裝配新彩色 VFD、監聽耳機插座、飛梭及按鍵的控制面板，收訊時會自動改變亮度，以識別「工作」與「待機」頻道。裝配 Dante 或選配 AVB 數位音訊網路介面的後背板，操作方式及顯示模式與各系列相同。
- 採用 MIPRO 獨創最穩定的 72MHz 寬頻高動態接電路。
- 最先進的純自動選訊接收，長距離接收不斷訊的專業品質。
- 首創音碼雜音鎖定雙重靜音控制及雜音指示燈，調整『SQ』增加或降低接收靈敏度，提升接收距離或避免雜訊干擾。
- MIPRO 首創的 Auto Scan 及 ACT 功能快速精確的鎖定發射器工作頻道。
- 各頻道音頻訊號單獨輸出，預設輸出音量等於麥克風音頭靈敏度，可切換三段音量輸出，確保麥克風最佳的靈敏度及動態範圍，決不產生飽和失真。
- 天線座提供強波器偏壓，可以連接 MIPRO 天線系統，提升接收距離及訊號品質。
- 利用 MIPRO RCS2.Net 數位電腦監控軟體，可遙控 64 組系統的各項操作，結合新增的互不干擾頻道計算軟體 FSA，讓使用者自行設定互不干擾頻道。
- 外接 100~240V AC 交換式電源供應器，在電壓巨幅變動下確保系統穩定動作。
- 台灣設計及製造，擁有物超所值的優越品質。

主要規格

頻道數	雙頻道
機箱	EIA 標準 1U 金屬機箱
顯示器	全新彩色 VFD
頻段	UHF480~934 MHz (依各國電波法規)
頻寬	72 MHz
接收方式	純自動選訊接收
靈敏度	輸入 6 dBμV 時, S / N > 80 dB
頻響範圍	50 Hz ~ 18 kHz
S / N 比	> 110 dBA
音頻輸出	可切換三段音量，平衡式 +16dB/ 0dB/ -6dB。非平衡式 +10dB/0dB/-6dB。
輸出監聽	有監聽耳機插座，可調整音量。
網路介面	可選配 Dante 或 AVB。
頻道設定	預設 7 個群組，共儲存 224 個頻道：第 1、2 群組各預設不受任何條件限制可同時使用 16 個互不干擾頻道；第 3 ~6 群組各預設 48 個可同時使用互不干擾頻道，最後第 7 群組，提供使用者從可切換 2,881 個頻率中，任意選擇多達 16 個偏好的頻道加以儲存。
電腦控制	USB 介面，使用 MIPRO ACT-BUS 電腦遙控 64 組各項操作，結合互不干擾頻道計算軟體 FSA，預設互不干擾頻率。
天線裝置	分離式天線，TN 母座提供 MIPRO 天線系統的偏壓。
電源供應	外接 100~240V AC 交換式電源供應器
尺寸 (長×高×寬)	420 × 44 × 230 mm
重量	約 2.2 kg
備註	各項規格若有誤差，以實際產品為依據。載波頻率範圍、最大偏移度等以各國電波法規為依據。

米波羅企業有限公司