

# MIPRO MA-505 精華型手提式無線擴音機



## 主要特點

- 一體成型的專業音箱，內建 145W 的 D 類放大器驅動高效率的雙音路喇叭系統，能爆發出最強勁的音量及 Hi-Fi 的音效，開到最大音量也不失真。
- 內建兩組具有 Auto Scan 及 ACT 功能的 UHF PLL 接收機，可擴充兩組接收模組及無線中繼發射器，擴展傳輸距離。
- 首創內建高效率的主動式天線，絕不折斷故障，而且接收距離遠、訊號穩定不斷訊。
- 內建取得授權合法使用的 MP3、藍牙模組，可用手機或平板電腦配對播放音樂。
- 可選配額外的 MP3、CD 播放模組，播放背景音樂。MP3 播放器可直接刪除現場錄製或下載的歌曲。具有語言學習功能“A->B”鍵，可以選擇從 A 點至 B 點之間記憶及重播。
- 可同時使用有線、無線麥克風、CD 及 MP3 數位錄放音機等混合擴音及錄音，並個別控制音量。可切換 VOP 廣播優先功能讓麥克風擴音時音樂自動淡出靜音，可選配麥克風的迴音功能。
- 內建高效率的警報聲，當按下警報鈕後，立即淡入 (Fade-in) 強勁的警報聲。
- 內建交換式 AC 電源供應器，提供擴音機及電池快速充電的電源。內建高容量鋰離子電池，4 段電池容量 LED 燈，精確顯示主機電池電量及充電狀況。內建電源線收納盒。
- 具有腳架固定座可以安裝在三腳架上使用。
- 可加裝無線中繼發射器 MT-91，延長傳輸距離，擴展播音空間。

## 主要規格

### 擴音機

|            |   |  |
|------------|---|--|
| 放大器        | Class D，最大輸出 145 W / 4Ω，失真 < 1%，頻響 50 Hz ~ 18 kHz |  |
| 靈敏度        | 正常：91dB，最大：109dB                                  |  |
| 喇叭系統       | 1 吋高音，8 吋中低音紙盆式的雙音路系統                             |  |
|            | 涵蓋角度 H 130° x V 90°                               |  |
| 音源輸入       | 有線麥克風   | XLR 平衡式及 Ø 6.3 mm 不平衡式插座                 |
|            | 無線麥克風   | 固定 2 頻道，選購加裝 2 頻道                        |
|            | 收音座   | DPM-3 / CDM-2 (選配)                       |
|            | LINE 訊號   | Ø 3.5 mm 不平衡式插座                          |
| 藍牙功能       | 有   |  |
| 音源輸出       | Ø 3.5 mm 不平衡式 LINE OUT 插座                         |  |
| 外接喇叭       | Ø 6.3 mm 輸出插座                                     |  |
| 音量控制       | 各種輸入音量獨立控制  |  |
| 特殊功能       | VOP 廣播優先，麥克風迴音                                    |  |
| 警報器        | 具有淡入功能的高效率警報聲                                     |  |
| 收納盒        | 可收納電源線  |  |
| 攜帶及架設      | 用手把手提，有腳架座可架設在三腳架上                                |  |
| 電源供應       | AC 電源   | 內建 100~240V AC 交換式電源及充電供應器 (最大消耗功率 165W) |
|            | DC 及電池  | 外加 DC 電源插座。內建 22.2V/4.5AH 鋰離子電池。         |
| 充電時間       | 充電 4 小時，連續待機 8 小時以上                               |  |
| 電池容量顯示     | 4 段 LED 燈顯示電池電量及充電狀況                              |  |
| 尺寸 (長x高x寬) | 275 x 400 x 225 mm                                |  |
| 重量         | 約 8.5 kg (含 AC 電源及鋰離子電池)                          |  |
| 機箱顏色       | 黑色  |  |

### 無線麥克風接收機

|         |   |
|---------|---|
| 接收模組    | MRM-70B、MRM-72B。<br>選配：MRM-24、MRM-58、MRM-70W、MRM-80 |
| 模組數     | 固定安裝 2 組，選購加裝 1~2 組                                 |
| 頻段      | UHF 480 ~ 934 MHz，選配模組請查閱該產品規格                      |
| 頻寬及預設頻率 | 頻寬 24 MHz 內，可切換 16 個互不干擾頻率，選配模組請查閱該產品規格             |
| 搭配發射器   | 搭配 ACT-32H / ACT-32T，可選購充電式或樂器專用發射器，請查閱該產品規格        |
| 有線麥克風   | MM-107 (選購)   |
| 中繼發射模組  | MT-91 (選購)  |
| 裝設方式    | 選配模組可快速抽換安裝   |
| 天線      | 首創內建高效率的主動式雙天線                                      |

### 音樂收音座

|        |  |
|--------|--|
| 選配收音模組 | DPM-3 數位錄收音座，CDM-2 收音座                   |
| 音樂遙控   | 利用分離式面板遙控器及 CD 收音座所附之遙控器，操作 MP3 及 CD 收音座 |
| 安裝方式   | 可抽換模組式                                   |
| 認證及專利  | 具有新式樣專利，通過國內外電波法規及安規                     |