

MIPRO MPJ-8UD 雙頻道自動選訊接收機



主要特點

- 採用 UHF PLL 固定頻率，不必對頻操作最簡單。具有更多的頻率可以選擇，特性最穩定。
- 提供同時使用互不干擾的頻道數在各種品牌中最多。
- 具有 RF 及 AF 訊號 LED 強度指示排燈。
- 頻率範圍放寬至 480MHz 至 934MHz，選擇性更大。
- 具有接收靈敏度控制器，可以調整靈敏度增加接收距離及避免雜音干擾。
- 首創雜音指示燈，可以指示適當的調整接收靈敏度。
- 預設音量輸出等於麥克風音頭的靈敏度，使用時不必調整，確保麥克風不失真的最佳音質。
- 首創音量平衡器，取代傳統的音量控制器，可以任意調整兩支麥克風音量混合的大小。

主要規格

機箱	EIA 國際標準 1U
載波頻段	UHF 480~934MHz
接收方式	CPU 控制『自動選訊接收』
振盪模式	PLL 電路，頻率穩定度 $\leq \pm 0.005\%$ (-10~+60°C)
實用靈敏度	輸入 10dB μ V 時，S/N>80dB
綜合 S/N 比	>106dB(A)
綜合 T.H.D.	<0.5% @ 1kHz
綜合頻率響應	50Hz~18kHz
靜音控制模式	「雜訊鎖定」靜音控制
音量輸出	預設等於音頭靈敏度，使用者不必調整
最大輸出電壓	三段式切換：+10dBV / 0dBV / -6dBV
電源供應	外加 AC 電源供應器，12~15V DC，1A
尺寸（寬×高×深）	420 × 44 × 204 mm
重量	約 1.7 kg
搭配發射器	MH-80，MT-801a