

MIPRO MT-92A 中繼發射器放大器



主要特點

- 採用 EIA 標準半 U 機箱，將各種麥克風、樂器、音響系統的輸出訊號以無線發射。
- 預設 16 個頻道，使用按鍵切換。
- 最大輸出功率可達 500 mW。
- 具有 48 V 幻象電源。
- 搭配 ACT 系列類比式接收機作遠距離無線傳輸。

主要規格

頻段	UHF 506 ~ 934 MHz (依照各國電波法規)
調變方式	FM 調變
搭配機種	ACT 系列類比接收機
發射功率	LOW : < 100 mW , HIGH : < 500 mW (依照各國電波法規)
幻象電源	48 V
輸入插座	XLR 及 6.3 mm 複合式插座
電源供應	DC 12 ~ 15 V , 外接 AC 100 ~ 240 V 交換式電源供應器
尺寸	210 × 44 × 206 mm (W × H × D)
重量	約 1.1 kg