

MIPRO ACT-24TC 充電式佩戴式發射器



主要特點

- 堅固、完美的機殼設計；袖珍、輕巧便於佩帶的流線造型。
- 具有三顆 LED 電池電量顯示燈，低電量時有紅燈警示。
- 具有靜音按鍵及遙控插孔，方便操作靜音功能，並有 LED 指示燈顯示動作狀態。
- 創新的電池蓋設計，不必掀開即可操作按鍵，並保護操作不產生誤動作。
- 具有世界首創 ACT 自動追鎖頻道功能，可快速精準的自動鎖定接收機工作頻道。
- 世界最通用的迷你 XLR 連接頭，可快速結合或螺絲固定，可連接領夾式、頭戴式麥克風及吉他等訊號輸入。
- 採用高效率的發射電路及省電設計，內建一只充電式鋰電池，使用後可隨時插在專用的智慧型充電座充電，永保電池電量 100%，也可快速取出電池充電或更換，不必丟棄，可重複充電 600 次以上，既省錢又環保。

主要規格

載波頻段	2.4~2.4835 GHz
頻率調整	ACT 自動追鎖接收機工作頻道
發射輸出功率	可切換 2mW 或 10mW (依照當地電波法規變更)
發射方式	跳頻
AF 訊號最大輸入	6.5 dBV
電池狀態顯示	有，綠、紅 LED 四段電量顯示
輸入阻抗	1.0M Ω
靜音遙控插孔	可選配靜音控制連接線
搭配音頭	可選配 MU-53L/55L 迷你電容式音頭、另可選配 MU-13/23/210 頭戴式電容式音頭
使用電池	ICR-18500 充電式鋰電池一只
消耗電流	約 138mA
電池使用時間	充電 25 分鐘約可使用 1 小時，4 小時充飽電，約可使用 10 小時以上 (會因電池品質而略有差異)。
尺寸 (寬×高×厚)	63×70×25 mm
重量 (不含電池)	約 62 g (不含電池)
專利及認證	具有多項專利，多國電波法規認證