MIPRO　MA-808 旗艦型手提式無線擴音機

主要特點

- 採用高傳真、高效率的 D 類放大器驅動雙音路高效率喇叭系統，大音量不失真，讓您播出清晰強勁的音量！
- 首創主音量採用數位式控制，可以手動及使用 ACT-32HR 無線麥克風遠端遙控。
- 專利的獨特工藝造型，擴充配件模組化，可快速拆裝更換。
- 貼心的設計，首創一體成型的伸縮拖拉把柄及滑輪，可以拉著它走到那裡使用到那裡！
- 具有腳架底座可以裝置在三腳架上使用，具有隱藏式收納盒，便於麥克風的收納。
- 可同時使用有線、無線麥克風及 CD、USB 播放音座等混合擴音，可切換 VOP 廣播優先，讓麥克風擴音時音樂自動靜音。可切換麥克風具有 ECHO 迴音的功能。
- 可裝配高達四組最先進的 ACT 系列無線麥克風系統，同時使用四支無線麥克風擴音及遙控主音量，首創隱藏主動式天線，接收距離遠，訊號穩定不互相干擾。
- 內建 AC 交換式電源供應器，插接各國電壓不必切換，同時提供擴音機及電池快速充電的電源，停電照常全功能動作。
- 可加裝無線中繼發射器 MTM-92，擴充傳輸範圍，適合大空間播音及多元化機動性的應用。
- 機箱可以選擇純黑及純白兩種顏色。

主要規格

放大器	低音路：最大功率190W，高音路：最大功率77W，綜合最大功率：267 W，失真<1%，頻響50Hz~18kHz	
靈敏度	正常：96dB，最大：111dB	
喇叭系統	高音：1.5吋壓縮驅動號角型高音，低音：10吋鈸磁鐵紙盆低音	
音源輸入	有線麥克風	平衡式及不平衡式插座
	無線麥克風	可安裝4組接收模組
	放音座	DPM-3 / CDM-3A / CDM-2 / CDM-2A / CDM-2B (選配)
	LINE訊號	不平衡式輸入RCA插座
音源輸出	不平衡式LINE輸出，RCA插座	
外接喇叭	外接喇叭專用輸出插座	
音量控制	各種輸入音量獨立控制，手動及無線遙控主音量	
特殊功能	高低音控制，VOP廣播優先，麥克風迴音	
收納盒	可收納手握麥克風	
攜帶及架設	手提、以伸縮提把及滑輪拖拉，有腳架座可架設在三腳架上	
電源供應	AC電源	內建100~240V AC交換式電源及充電供應器
	DC及電池	外加DC插座。內建兩只12V/4.5AH鉛酸電池
充放電時間	充電8小時，連續待機6小時以上	
電池容量顯示	4段LED燈，明確指示電池電量及充電狀況	
尺寸(寬×高×深)	360 × 560 × 350 mm	
重量(含電池)	約20.5 kg	
機箱顏色	純黑，可選購純白	

無線麥克風接收機

接收模組	MRM-70B或MRM-72B（規格查閱配件目錄）
模組數	固定安裝兩組，選購加裝兩組
搭配發射器	無線ACT-32HR / ACT-52T，有線MM-107（選購，規格查閱配件目錄）
中繼發射模組	MTM-92（選購，規格查閱配件目錄）
裝設方式	抽換模組式
天線	內建主動式天線

音樂放音座

選配放音模組	DPM-3數位錄放音座，CDM-3A錄放音座，CDM-2 / CDM-2A放音座或CDM-2B藍牙放音座
安裝方式	抽換模組式
認證及專利	具有新式樣專利，通過國內外電波法規及安規

米波羅企業有限公司