

MIPRO MP-80 充電式發射器專用充電座



主要特點

- 專供一般市面販售之高品質 ICR 18500 充電式鋰電池。
- 三合一多功能設計，提供 MIPRO 各種手握或佩戴式發射器及單顆鋰電池同時充電，並有電池放置槽可存放兩顆充飽的備用電池。
- 智慧型高效率及安全性之精密充電電路，具有快充及慢充功能、電池短路與極性錯誤保護電路、電源指示燈及充電判讀燈可以精準顯示電池充電動作，確保電池充電安全。
- 充電座可單獨使用，也可以互相連結無限制的組合使用。

主要規格

輸入電壓範圍	DC 10V~15V /1A
電池規格	ICR18500 3.7V 鋰離子充電電池
充電方式	終止於 20%最大充電電流
充電電流	約 500mA 定電流
消耗電流	約 600mA/12V，兩只電池同時充電
尺寸（寬×高×深）	92 × 87 × 158 mm
重量	約 300 g
使用環境條件	所有規格維持在 -10~60 °C