

MIPRO MA-303DB 超迷你手提式無線擴音機



主要特點	主要規格	
● 當今市面最袖珍輕巧、功能最強、聲音最清晰強勁的手提式無線擴音機。 ● 內建 UHF ACT 自動選訊接收模組，具有 Auto Scan 及 ACT 自動搜尋頻道同步鎖定的功能，首創的隱藏式接收天線，可避免折斷，增加接收距離、穩定度及抗干擾特性。 ● 最貼心的控制面板獨特設計，功能齊全、操作最容易。 ● 有線、無線麥克風及 USB 同時播放及錄音，內建強勁的警報音。 ● 採用 D 類擴音電路，驅動兩音路喇叭，大音量不失真，講話不費力氣，展現最清晰強勁的擴音效果。 ● 外接交換式 AC 電源供應器，插接各國電壓不必切換，同時提供擴音機及電池快速充電的電源，內建高容量鋰電池，充電 4 小時，連續待機約 9 小時以上。四段 LED 燈指示電池電量及充電狀況，停電或充電中照常全功能動作。 ● 內建藍牙，可和手機配對撥放優美聲音。 ● 機箱可以選擇純黑及純白兩種顏色。	內建接收機	雙頻道
	內建 USB 座	有
	藍牙功能	有
	錄放音功能	具有 LCD 顯示播放及錄音狀態，曲目、歌名、時間.....等
	操作模式	直接於箱體上操作，USB 可遙控操作
	放大器	Class D，最大輸出 60W，失真 < 1%，頻響 50Hz~18kHz
	靈敏度	正常：92dB，最大：102dB
	喇叭系統	1 吋高音，5 吋中低音的雙音路系統
	音源輸入	麥克風：6.3 Ø 插座。LINE IN：3.5 Ø 插座，獨立音量控制
	音源輸出	LINE OUT 3.5 Ø 插座
	接收機模組	UHF PLL 電路，具有 Auto Scan 及 ACT 自動頻道搜尋同步鎖定功能
	載波頻段	480~934MHz
	預設頻率	在頻寬 24MHz 內，有 16 個互不干擾頻率
	天線	隱藏式
	搭配發射器	搭配 ACT-32H 或 ACT-32T，可選購 ACT 同類型發射器
	電源供應	內建 14.8V/2.6A 鋰電池及外加 100~240V AC 交換式電源供應器
	電池容量顯示	4 段 LED 燈顯示電池電量及充電狀況
	充電時間	4 小時
	待機時間	9 小時以上
	警報器	具有高效率警報聲音
	尺寸(寬×高×深)	210 × 276 × 165 mm
	重量(含電池)	約 2.8 kg
	機箱顏色	可以選擇純黑及純白兩種顏色
	認證及專利	具新式樣專利，通過國內外電波法規及安規