

MIPRO ST-32 薩克斯風專用麥克風迷你發射模組



主要特點

- ST-32 薩克斯風專用麥克風發射模組是以 SM-32 結合專用迷你發射器為一體成型的發射模組，搭配 ACT 及 MA 系列的接收機作無線傳輸擴音。
- 輕巧的 ST-32 專用麥克風發射模組都可使用 SH-32 牢固在薩克斯風及其他管樂器上，裝拆容易，不但靈活輕鬆，而且能確保最完美的原音重現。

主要規格

無線傳輸類型	UHF 類比式調變
頻段	UHF 480 – 934 MHz
音頭模組	備有 MU-10、MU-16 及 MU-20 三種大小直徑的同心圓電容式麥克風音頭模組，可依照個人的偏好選擇更換
麥克風模組	無
發射器類型	充電式迷你類比發射器
搭配接收機	ACT 系列各機種
組裝方式	以 SH-32 固定夾將 ST-32 牢固在薩克斯風最佳音效的位置
頻率調整	ACT 自動追鎖接收機工作頻道
輸出功率	30 mW (依照當地電波法規變更)
尺寸 (寬×高×深)	64 × 228 × 44 mm
重量	約 81 g (含內建電池，不含音頭重量)
電池	充電式鋰電池模組
電池使用時間	連續使用 4 小時，臨時快速充電 10 分鐘，可繼續使用 40 分鐘。
充電座	附變壓器
備註	各項規格若有誤差，以實際產品為依據。