

# MIPRO ACT-24TC 充電式佩戴式發射器



## 主要特點

- 完美的機殼設計，袖珍、堅固、輕巧便於佩帶的流線造型。
- 具有三顆 LED 電池電量顯示燈，低電量時有紅燈警示。
- 具有靜音按鍵及遙控插孔，方便操作靜音功能，並有 LED 指示燈顯示動作狀態。
- 創新的電池蓋設計，不必掀開即可操作按鍵，並保護操作不產生誤動作。
- 具有世界首創 ACT 自動追鎖頻道功能，可快速精準的自動鎖定接收機工作頻道。
- 世界最通用的迷你 XLR 連接頭，可快速結合或螺絲固定，可連接領夾式、頭戴式麥克風等訊號輸入。
- 音頻輸入適合低阻抗的麥克風及高低阻抗的吉他直接輸入。
- 佩戴夾可自由調整上下、正反方向佩掛。
- 採用高效率的發射電路及省電設計，內建一只充電式鋰離子電池，使用後可隨時插在專用的智慧型充電座充電，永保電池電量 100%，也可快速取出電池充電或更換，不必丟棄，可重複充電 600 次以上，既省錢又環保。

## 主要規格

|            |   |
|------------|---|
| 外殼         | 袖珍型機殼                                       |
| 載波頻段       | ISM 2.4 G                                   |
| 發射功率       | 可切換 10 mW 或 2 mW (依照當地電波法規變更)               |
| 頻率調整       | 以世界首創的『ACT』自動追鎖功能與接收機工作頻道自動同步               |
| 發射方式       | 跳頻  |
| AF 訊號最大輸入  | 6.5 dBV                                     |
| 輸入阻抗       | 1.0 MΩ                                      |
| 靜音遙控插孔     | 可選配靜音控制連接線                                  |
| 音頭模組       | 領夾式、頭戴式麥克風模組                                |
| 輸入靈敏度      | 最大輸入 6.5 dBV                                |
| 使用電池       | ICR-18500 充電式鋰離子電池一只                        |
| 電量顯示       | 三段綠色 LED 燈顯示電池電量，剩下一個綠燈若轉變紅燈表示電量不足，兩小時後自動斷電 |
| 使用時間       | 充電 25 分鐘約可使用 1 小時，4 小時充飽電，約可使用 12 小時        |
| 充電座        | MP-80 / MP-20 / MP-8                        |
| 尺寸 (長×高×寬) | 63 × 70 × 25 mm                             |
| 重量         | 約 66 g                                      |
| 專利及認證      | 具有多項專利，多國電波法規認證                             |