

Technology You Can Trust

AND
A&D Medical

愛安德聽診式電子血壓計 UM-102

Clinically
Validated

CE 0123

不含水銀的電子式專業血壓計

以聽診器聽取Korotkoff氏音
判斷患者的血壓



A-Type 扁平折疊好收納，攜帶方便。



另購
配件

B-Type 可以直立安裝在支架上移動，體積小不佔空間。

產品特色



- ◎ 聽診法血壓測量
- ◎ 顯示簡單清楚，可標記數值，便於分析結果
- ◎ 好收納方便提取移動



- ◎ 可用消毒劑清潔主機和袖帶

乙醇 (70%)
異丙醇 (70%)
葡萄糖酸氯己定溶液 (0.5%)
氯化十二甲烴銨溶液 (0.05%)
次氯酸鈉 (0.05%)

- ◎ 全ABS外殼，輕巧的機身
- ◎ 5種尺寸的專業袖帶可供選擇

袖帶尺寸	配件型號	手臂尺寸
LL 袖帶	CUF-KW-LL	41 cm 到 50 cm
成人大號袖帶	CUF-KW-LA	31 cm 到 45 cm
成人袖帶	CUF-KW-A	22 cm 到 32 cm
成人小號袖帶	CUF-KW-SA	16 cm 到 24 cm
SS 袖帶	CUF-KW-SS	12 cm 到 17 cm



- ◎ 容易更換電池



- ◎ 防眩光顯示螢幕，可最大程度地減少反射光

- ◎ 通過clinically validated臨床驗證及歐盟CE認證

產品規格

型號	UM-102(A-Type)	UM-102(B-Type)
測量方式	施加壓力，以便利用聽診法測量血壓。	施加壓力，以便利用聽診法測量血壓。
測量範圍	壓力：0 ~ 300 mmHg 脈搏：每分鐘跳動40 ~ 180 次	壓力：0 ~ 300 mmHg 脈搏：每分鐘跳動40 ~ 180 次
壓力刻度顯示	壓力：20 ~ 280 mmHg	壓力：20 ~ 280 mmHg
測量精確度	壓力：±3 mmHg 脈搏：±5 %	壓力：±3 mmHg 脈搏：±5 %
電源供應	2 x 1.5 V 鹼性電池 (LR6 或AA)	2 x 1.5 V 鹼性電池 (LR6 或AA)
上臂圓周	使用成人袖帶時為22 ~ 32 公分	使用成人袖帶時為22 ~ 32 公分
測量次數	若使用 AA 鹼性電池，室溫 23°C，壓力值 180mmHg，約可測量 2000 次。	若使用 AA 鹼性電池，室溫 23°C，壓力值 180mmHg，約可測量 2000 次。
類別	內部供電ME (醫電) 設備 連續操作模式	內部供電ME (醫電) 設備 連續操作模式
運作條件	+10°C 至+40°C / 15%RH	+10°C至+40°C/ 15%RH
運送 / 儲存條件	至85 %RH / 800 hPa至1060 hPa	至85 %RH / 800 hPa至1060 hPa
尺寸	-20°C至+60°C / 10%RH 至95 %RH 約98 [寬] x 324 [高] x 67 [深] mm	-20° C 至+60° C / 10%RH 至95 %RH 約98 [寬] x 326 [高] x 202 [深] mm
重量	約520 g，不含電池	約540 g，不含電池


可另購配件:

袖帶

袖帶尺寸	配件型號	手臂尺寸
LL 袖帶	CUF-KW-LL	41 cm 到 50 cm
成人大號袖帶	CUF-KW-LA	31 cm 到 45 cm
成人袖帶	CUF-KW-A	22 cm 到 32 cm
成人小號袖帶	CUF-KW-SA	16 cm 到 24 cm
SS 袖帶	CUF-KW-SS	12 cm 到 17 cm


橡膠壓球

配件型號 UM-102-10



替換的袖帶接頭和插頭

配件型號 UM-102-11



連接支架 (B-Type適用)

配件型號 UM-ST001



製造廠名稱及地址：

(O) A&D Company, Limited

地址：23-14, Higashi-Ikebukuro, 3-Chome, Toshima-ku, Tokyo, Japan

(P) A&D Electronics (Shenzhen) CO.,LTD.

地址：1-5/F, Building #4, Hengchangrong High Tech Industry Park, Shangnan East Road, Hongtian, Shajing, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, 518125, China

藥商名稱：杏豐實業股份有限公司 藥商地址：台北市中正區中華路一段59號10樓之1 藥商電話：02-66358858
衛部醫器陸輸字第001144號 北市衛器廣字第109090220號 使用前請詳閱說明書警語及注意事項

AND 株式会社 **エー・アンド・ティ**

本社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6127(直) FAX.03-5391-6129
■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
■仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
■名古屋営業所 TEL.052-726-8763(直) FAX.052-726-8769
■大阪営業所 TEL.06-7668-3904(直) FAX.06-7668-3901
■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>

總代理



杏豐實業股份有限公司 www.sunup-hc.com.tw
SUN+UP HEALTH CARE CO., LTD. 服務專線：02-66358858

* 使用時請參照使用說明書 *Copyright © 杏豐實業股份有限公司, All Rights Reserved.
* 本內容以官網公告為主, 如有更改不另行通知, 杏豐保留活動變更、終止之權利



A&D_408020>sunup-hc-011<1.0