

MIPRO MA-101ACT 無線遙控教學喊話器



主要特點

- 展現清晰的聲音、強勁的音量，使用簡單而價格低廉，是老師在教室教學或類似使用需求的場所，最佳的擴音設備。
- 袖珍的喇叭箱，內建 45W 高效率放大器、全音域喇叭、可分離的 AC 交換式電源及 MIPRO 首創的 ACT 接收模組，可切換 97 組 UHF 頻率，可自動同步鎖定發射器的頻率。
- 喊話器可以固定於牆壁或天花板上，並將內建的接收模組預設在互不干擾的頻道，使用者可以拿著專用的 MT-101ACT 發射器啟動每一台喊話器及調整音量，手握發射器可以直接發音也能外接領夾式、頭戴式麥克風、CD 及卡帶等各種音源輸入。
- 發射器內建充電式電池，使用後只要插在專用的充電座充電，就不必花錢買電池，並免除更換電池的麻煩。

主要規格

放大器	最大輸出功率 45W，失真低於 1%，頻響 60Hz~15kHz
靈敏度	正常：94dB，最大：103dB
喇叭	5 吋高效率全音域喇叭
接收模組	一組 UHF PLL 可設定 97 組頻率的抽換式接收模組
載波頻段	480~934MHz
天線	隱藏式
操作模式	使用 ACT 多功能發射器遙控
電源供應	內建 100~240V AC 交換式電源供應器
使用特點	教室或多區域固定裝置遙控擴音
尺寸(寬×高×深)	190 × 275 × 155 mm
重量	約 2.3 kg
主要外觀顏色	黑色
搭配發射器	專用的 MT-101ACT，可輸入 MIC 及 LINE 音源
發射器電源	內建充電式電池並附專用充電座，充電 3 小時，連續使用 24 小時
認證	通過國內外電波法規及安規